



SafeLine MX3+, COP mounting with 3 mm LED pictograms

*SLMX3-COP2

Tamaño mínimo - muchas opciones
El MX3+ es el teléfono de ascensor sin unidad principal pero con muchas posibilidades de conexión

Esta versión del MX3+ se suministra en ejecución de COP para su montaje detrás del panel de mandos de la cabina sin panel delantero, permitiendo personalizar totalmente la imagen de la unidad con un panel frontal exclusivo y pictogramas grabados. Al contrario que el SLMX3-COP, con su pictograma retroiluminado, este producto incorpora pictogramas conductores de luz que indican el estado de la llamada de emergencia.

La configuración y el mantenimiento de la unidad se realiza fácilmente de forma totalmente inalámbrica con la ayuda de la app CONNECT de SafeLine, que se descarga gratuitamente de App Store o de Google Play. La app ayuda a los usuarios a configurar la unidad y a controlar funciones como el control del volumen directamente desde su smartphone. Funciones inteligentes en un tamaño compacto - a un precio competitivo.

Información técnica

Unidad completamente independiente

Configuración inalámbrica a través de la app CONNECT de SafeLine

Montaje sencillo con cinta detrás del panel de mandos de la cabina

Tamaño muy compacto con una profundidad de solo 12,5 mm

Pictogramas retroiluminados

Posibilidad de conexión de hasta nueve unidades a la misma línea telefónica

Conforme con normas EN81-28 y EN81-70

Retardo regulable para la conexión de llamadas

Posibilidad de conexión de un botón de alarma externo

Posibilidad de conexión de pictogramas externos

Posibilidad de conexión de estaciones de voz extra

Posibilidad de conexión de bucle auditivo externo

Ficha técnica

Fuente de alimentación

10-30 VDC

Consumo de corriente

50-160 mA, 12VDC

IP

IP43

Entradas

10-30 VDC

Salidas

2x 12-24 VDC

Tamaño (HxAxP):

89 x 53 x 15 mm

Otros

Bluetooth 4.0, BLE 2,4 GHz

